

Co2 Ampel mit Tasmota

Hardware

- Wemo D1
- MH-Z19B
- Neopixel oder SW2812b LEDs (NEOPIXEL Ring - 16 Pixel)

Firmware

TIPP

Nur in der „Sensor Version ist der MH-Z19 enthalten

- [tasmota-sensors.bin](#)

Flash unter Linux

TIPP

Ich nutze immer [esptool.py](#)

```
./esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash  
./esptool.py -p /dev/ttyUSB0 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x0 ~/tasmota-sensors.bin
```

Messbereich vom MHZ einstellen

der MHZ19 kann auf 4 verschiedene maximale Werte eingestellt werden

- sensor15 1000 for 1000 ppm range
- sensor15 2000 for 2000 ppm range
- sensor15 3000 for 3000 ppm range
- sensor15 5000 for 5000 ppm range

Ich nutze für meine Test den Bereich bis 3000 ppm für eine Co2 Ampel reicht bis 2000ppm

Kalibrieren

der Sensor sollte mit Frischluft Kalibriert werden. Frischluft hat um die 400ppm

- sensor15 2

TIPP

Der Sensor muss 20 Minuten an der frischen Luft liegen, solange dauert das kalibrieren

Anbei eine [Liste](#) über alle Parameter

Sensor15 Automatic Baseline Correction for MH-Z19B CO2 sensor

- 0 = disabled
- 1 = enabled (default)
- 2 = disable and start manual calibration from 400 ppm of CO2
- 9 = reset sensor to factory defaults
- 1000 = sets measurement range to 1000ppm CO2
- 2000 = sets measurement range to 2000ppm CO2
- 3000 = sets measurement range to 3000ppm CO2
- 5000 = sets measurement range to 5000ppm CO2

gesetzt werden die Werte immer mit:

```
sensor15 <WERT>
```

Regeln ein und ausschalten

```
Rule1 on
Rule1 off
```

Regeln (funktioniert aber sicherlich nicht optimal)

```
Rule1
ON MHZ19B#CarbonDioxide<1400 DO HSBCColor 359,100,35 ENDON
ON MHZ19B#CarbonDioxide<1200 DO HSBCColor 58,100,50 ENDON
ON MHZ19B#CarbonDioxide<800 DO HSBCColor 126,100,39 ENDON
ON MHZ19B#CarbonDioxide<600 DO HSBCColor 174,76,43 ENDON
ON MHZ19B#CarbonDioxide>1400 DO HSBCColor 1,100,50 ENDON
```

Farben

Parameter

| HSB (hue, saturation, brightness) HSL (hue, saturation, lightness)

| Die drei Parameter bei dem HSB-Farbe stehen für:

- | • Farbton (H)
- | • Farbsättigung (S)
- | • Helligkeit mit „B“ für Brightness

| HSL-Farbe entspricht HSB, in dem „L“ für Lightness steht.

- Rot HSBCColor 359,100,67 oder 1,100,35
- Gelb HSBCColor 58,100,53
- Grün HSBCColor 126,100,39
- orange HSBCColor 37,100,50
- Türkis HSBCColor 174,76,43
- Magenta HSBCColor 297,83,47
- Violett HSBCColor 300,86,35

From:

<https://waf.logout.de/> - quad.logout.de



Permanent link:

<https://waf.logout.de/co2ampel:tasmota?rev=1603189382>

Last update: **2020/10/20 10:23**